



ENTREPRISE MOTEURS - CONSTANTINE

مؤسسة المحركات - قسنطينة

Un moteur

Robuste & Fiable



MOTEUR F4L912 RC
RETRO-CHARGEUR



TYPE	F4L912 RC
PUISSANCE / RÉGIME NOMINAL	51 KW / 2400 tr/mn
Nombre de cylindres / Refroidissement	4/ AIR
Pompe d'injection	En ligne
Alésage / Course	100/120 mm
Cylindrée	3768 cm ³
Couple moteur au régime	214 Nm / 1650 tr/mn
Montée mini au couple maxi	8 %
Taux de compression	19:01
Consommation spécifique gasoil	≈ 191 g/KWh
Poids	330 kg
Adaptation	RETRO-CHARGEUR

ENTREPRISE MOTEURS CONSTANTINE - EPE / Spa -

Adr : BP. 77 Oued Hamimime El-Khroub 25100 Constantine - Algérie

Tél : +213 (0) 31 955 583 - Fax : +213 (0) 31 955 206

Site web : www.emo.dz - E-mail : epe_emo@yahoo.fr

مؤسسة المحركات قسنطينة

واد حميميم الخروب، ص ب 77 قسنطينة، الجزائر

الهاتف : +213 (0) 31 955 583 + الفاكس : +213 (0) 31 955 206

الموقع : www.emo.dz - البريد الإلكتروني : epe_emo@yahoo.fr